

Modello: UPS WHAD ONLINE HE 1000 VA

Codice: LG-310164



## DESCRIZIONE

### UPS WHAD ONLINE HE 1000 VA ?

Legrand Whad HE 1000. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 1 kVA, Potenza in uscita: 1000 W. Tipo interfaccia seriale: RS-232.

Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 5 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Codice di protezione internazionale (IP): IP21. Larghezza: 160 mm, Profondità: 402 mm, Altezza: 319 mm

## CARATTERISTICHE ?

## DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	319
Larghezza (mm):	160
Peso (g):	12000
Profondità (mm):	402

## BATTERIA

Capacità della batteria (Ah):	5
-------------------------------	---

## PRESTAZIONE

Codice di protezione internazionale (IP):	IP21
Colore del prodotto:	Black
Fattore di forma:	Compact

## ALTRE CARATTERISTICHE

Emissione acustica (dB):	42
Porta RS-232:	1

## CARATTERISTICHE

Fattore di cresta:	3.5:1
Forma d'onda:	Sine
Frequenza di ingresso:	50/60
frequenza output:	50/60
Potenza in uscita (kVA):	1
Potenza in uscita (W):	1000
Tensione di uscita (max) (V):	230
Tensione operativa di uscita (min) (V):	

	230
Tensione operativa in entrata (max) (V):	
	264
Tensione operativa in entrata (min) (V):	
	184
Topologia UPS:	Double-conversion (Online)

## GESTIONE ENERGETICA

Fattore di potenza:	0.99
Numero di batterie:	3
Tecnologia batteria:	Sealed Lead Acid (VRLA)
Voltaggio della batteria (V):	12

## CONNETTIVITÀ

Interfaccia seriale:	true
Tipo interfaccia seriale:	RS-232

## CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	-20 - 50 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento:	20 - 80%